


**Enregistrement des télécommandes BFT MITTO 2 MITTO 4 sur une armoire de gestion électronique BFT avec afficheur à cristaux liquides.**

Chaque télécommande à un code unique, et l'opération doit être répétée avec chaque nouvelle télécommande.

1. Ouvrir l'armoire de gestion.



La programmation se fait avec les 3 touches à côté de l'afficheur à cristaux liquide.

+

-

OK





Toutes les notices techniques BFT en téléchargement PDF : [cliquez ici](#)

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Notice modèle déposé (R) reproduction intégrale sans aucune modification autorisée. PAC 2010

Action		Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide
1	Appuyer 2 fois sur la touche OK	PArAM
2	Appuyer 2 fois sur la touche -	RAd lo
3	Appuyer 1 fois sur la touche OK	AdJ StArt
4	Appuyer 1 fois sur la touche OK	ToUchE cAchEE
5	Appuyer simultanément sur les 2 touches T1 et T2 jusqu'à l'allumage du voyant de la télécommande.	
	Ancien modèle : (Avec le petit trou au dos de la télécommande) Appuyer avec un trombone sur la touche cachée de la nouvelle télécommande	
Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)		
<b>Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide</b>		<b>: rELAchEr</b>
6	Relâcher les 2 touches. ou <b>Ancien modèle</b> : Relâcher la touche cachée.	
<b>Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide</b>		<b>: ToUchE dES IrEE</b>
7	Appuyer sur la touche à enregistrer sur la nouvelle télécommande. (ici en principe la touche T1 pour le premier canal)	MITTO 2-4
<b>Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide</b>		<b>: Ok N°- puis AdJ StArt</b>
8	Le message « AdJ Start » signifie la réussite de l'opération	
Reprendre l'opération au point 4 pour enregistrer une autre télécommande ou attendre 20 secondes le retour du fonctionnement de l'armoire en mode normal.		
<b>Enregistrement du 2° canal : Reprendre juste avant le point 4</b>		
Appuyer sur la touche [-] une ou plusieurs fois, pour faire apparaître le message :		AdJ StArt
Appuyer 1 fois sur la touche OK		AdJ 2cAn
Reprendre la programmation au point 4		ToUchE cAchEE

2. Enregistrement des télécommandes MITTO 2/4 sur un récepteur BFT CLONIX.



Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

- Ouvrir le récepteur radio. (Suivre le fil de l'antenne radio, pour repérer le récepteur radio).
- Appuyer une fois sur la touche SW1 du récepteur radio. La LED du récepteur radio clignote.
- Appuyer simultanément sur les 2 touches de la nouvelle télécommande, jusqu'à ce que la LED du récepteur reste allumée fixe.  
Ancien modèle : appuyer sur la touche cachée P1.
- Appuyer sur la touche T1 de la nouvelle télécommande, jusqu'à ce que la LED recommence à clignoter.
- Attendre que la LED s'éteigne.

**Enregistrement de la 2ème touche :**

Reprendre la procédure au point 1, mais appuyer sur SW2 en remplacement de SW1, et sur la touche T2 remplacement de la touche T1.